

Tester di fase elettronico PCE-NCV 10

Tester di fase elettronico in formato matita / 12 ... 1000 V AC / Modalità automatica e manuale / Indicazione LED / Torcia incorporata

Il tester di fase elettronico è ideale per determinare la fase in prese o linee. Il tester di fase elettronico rileva la fase senza contatto. Il tester di fase dispone di vari LED che indicano l'intensità del segnale. Un ulteriore segnale acustico aiuta a localizzare la fase o il cavo di alimentazione. Il tester di fase può operare in due diverse modalità che semplificano il lavoro. Il tester di fase può rilevare in modo automatico tensioni tra 45 e 1000V AC. In modalità manuale rileva tensioni tra 12 e 1000V AC. Incorpora anche una torcia LED per illuminare zone scarsamente illuminate.



- Rilevamento della tensione senza contatto
- Modalità automatica e manuale
- Ampio range di rilevamento

- Allarme acustico e visivo
- Design compatto
- Torcia LED integrata

Specifiche tecniche

Range di rilevamento

Frequenza

Allarme

Torcia

Rilevamento di fase e neutro

Condizioni operative

Condizioni di stoccaggio

Alimentazione

Sicurezza

Dimensioni

Peso

Manuale: circa 12 ... 1000 V AC

Automatico: circa 48 ... 1000 V AC

50 Hz / 60 Hz

Acustico e ottico

LED bianchi

A seconda dei LED e del segnale acustico

0 ... 40 °C



-10 ... 50 °C

1 x Batteria da 9V

CAT II

174 x 47 x 35 mm

Circa 68 g



Contenuto della spedizione

1 x Tester di fase elettronico PCE-NCV 10,

1 x Batteria da 9V,

Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)